

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Potentiometer 0-10V Typ: HF10L IP66 mit Knebelwahlschalter 0-I und LED Lichtschalter

Art. 18069430



Das Fischbach Steuergerät HF10L IP66 mit Knebelwahlschalter 0-I und zusätzlichem Lichtschalter mit blauer LED Beleuchtung beinhaltet ein 10kOhm Potentiometer zur Ansteuerung von Geräten mit 10V-Ausgang oder 0-10 V-Steuereingang sowie einen zusätzlichen Schaltkontakt für Gasmagnetventile etc. Robustes, schlagfestes Aufputzgehäuse, Schutzart IP66 zur Verwendung in Industrie- und Küchenbereichen.

Technische Informationen:

- Bemessungsisolationsspannung U_i : 250VAC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 4kV
- 10k Ω
- Monoblockgehäuse mit Messskala 1 Umdrehung
- Es ist jede beliebige Einbaulage zulässig.
- Regelung: linear
- Widerstandstoleranz: $\pm 10\%$

